


Tratamiento del Aire

Presostatos



Presostato digital para presión


Rango de Presión: 0.000 ~ 1.000 MPa
 Rango de Ajuste de Presión: -0.100 ~ 1.000 MPa
 Tensión de Alimentación: 12 s 24V DC ±10%, Onda (P-P) 10% o menos
 Grado de Protección: IP65
 Conexión: R 1/8 - M5



Código	Salidas	Pack
PR02 P 02 P1	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (1 ~ 5V)	1
PR02 P 02 P2	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (4 ~ 20 mA)	1
PR02 P 02 PC	2 Salidas PNP + Función Copia	1

Presostato digital para vacío

Rango de Presión: 0.0 ~ 101.3 kPa
 Rango de Ajuste de Presión: 10.0 ~ -101.3 kPa
 Tensión de Alimentación: 12 s 24V DC ±10%, Onda (P-P) 10% o menos
 Grado de Protección: IP65
 Conexión: R 1/8 - M5



Código	Salidas	Pack
PR02 V 02 P1	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (1 ~ 5V)	1
PR02 V 02 P2	2 Salidas PNP + 1 Salida analógica (4 ~ 20 mA)	1
PR02 V 02 PC	2 Salidas PNP + Función Copia	1

Accesorios de montaje



PR02B1

Soporte de montaje

Código PR02B1



PR02B2

Soporte de montaje

Código PR02B2

PR02B3

Adaptador de panel + cuerpo frontal



Código PR02B3

Ejemplo de montaje



